

Для подключения мотора А-ОК к системе умного дома через Zigbee требуется выполнить несколько шагов, включая настройку шлюза и самого мотора.

Пошаговая инструкция

1. Установка приложения

- Скачайте и установите приложение для управления (например, TuYa Smart или Smart Life).
- Зарегистрируйте аккаунт и откройте интерфейс «Добро пожаловать домой».

2. Добавление Zigbee-шлюза

- Выберите «Добавить устройство» или значок «+».
- Добавьте шлюз Zigbee: «Беспроводной шлюз управления (Zigbee)».
- Выберите свою Wi-Fi сеть и введите пароль.
- Включите шлюз и удерживайте кнопку настройки, пока красный индикатор не начнёт быстро мигать, а синий загорится.
- Подтвердите, что индикатор мигает, следуйте инструкциям, дождитесь завершения добавления шлюза.

3. Добавление мотора А-ОК

- В интерфейсе шлюза выберите «Добавить дополнительное устройство».
- Переведите двигатель в режим сопряжения:
 - Коротко нажмите кнопку PROG 5 раз подряд с интервалом одна секунда и удерживайте в 5-й раз 3 секунды.
 - Зелёный индикатор начнёт мигать — мотор готов к сетевому согласованию.
- В приложении подтвердите мигание светодиода и выполните сетевое сопряжение, дождитесь сообщения об успешном подключении мотора.

4. Завершение настройки

- После добавления вы сможете управлять мотором через приложение.
- Для дополнительной настройки откройте интерфейс устройства и перейдите в меню «Ещё» для расширенных опций.

Примечания

- Приводы А-ОК различных моделей подключаются аналогично — главное, чтобы мотор поддерживал Zigbee.
- Для корректности работы обязательно используйте совместимый Zigbee-шлюз, поддерживаемый вашим приложением управления.
- Если возникают проблемы (например, мотор не реагирует), следует зарядить батарею и проверить правильность подключения.

Краткая таблица основных шагов

| Этап | Действие |
|-------------|---|
| Подключение | Установить приложение и настроить Zigbee-шлюз |
| Сопряжение | Перевести мотор в режим соединения (PROG 5 раз) |
| Завершение | Добавить мотор в приложение, управлять |